

2022年4月入学 (April 2022 Admission)  
広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
問題用紙  
Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
Entrance Examination Booklet (General Selection)  
Question Sheets

(2022年1月27日実施 / January 27, 2022)

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 I) Informatics and Data Science I
-----------------	---

プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

試験時間 : 9時00分~11時00分 (Examination Time : From 9:00 to 11:00)

### 受験上の注意事項

1. この問題用紙は表紙を含み5枚あります。
2. 表紙および各ページに、受験番号を記入してください。
3. これは問題用紙です。解答は別冊の解答用紙に記入してください。
4. 解答が書ききれないときは、同じ用紙の裏面を利用しても構いません。ただし、その場合は「裏に続く」などと記入して裏面に記載したことが分かるようにしてください。
5. すべての問題に解答してください。

7. 質問あるいは不明な点がある場合は手を挙げてください。

### Notices

1. There are 5 question sheets including a front sheet.

2022年4月入学 (April 2022 Admission)  
広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022年1月27日実施 / January 27, 2022)

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 I) Informatics and Data Science I	プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
-----------------	---	------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

問題 1 (Question 1)

$A, B, C, P, Q$  を  $n$  次の正方行列とする. また,  $E$  と  $O$  をそれぞれ  $n$  次の単位行列と零行列とする.

- (1)  $A$  が  $A^2 = A$  を満たすとき,  $A$  の固有値はすべて 0 または 1 であることを証明せよ.
- (2)  $B \neq O$  とし, ある整数  $k \geq 2$  に対して  $B^k = O$  が成り立つとする. このとき,  $B$  は正則行列でないことを証明せよ.
- (3)  $n$  次正方行列  $M = [m_{ij}]$  のトレースを,  $\text{tr} M = \sum_{i=1}^n m_{ii}$  と定義する. すべての  $n$  次正方行列  $X$  に対して  $\text{tr}(CX) = 0$  ならば  $C = O$  であることを証明せよ.
- (4)  $PQ - QP = E$  となるような正方行列  $P, Q$  は存在しないことを証明せよ.

Let  $A, B, C, P,$  and  $Q$  be  $n$ -dimensional square matrices. Let  $E$  and  $O$  be  $n$ -dimensional identity and zero matrices, respectively.

- (1) When  $A$  satisfies  $A^2 = A$ , prove eigenvalues of  $A$  are either 0 or 1.
- (2) Suppose  $B \neq O$  and  $B^k = O$  for some integer  $k \geq 2$ . Prove  $B$  is not an invertible matrix.
- (3) The trace of an  $n$ -dimensional square matrix  $M = [m_{ij}]$  is defined by  $\text{tr} M = \sum_{i=1}^n m_{ii}$ . Prove  $C = O$  when  $\text{tr}(CX) = 0$  for any  $n$ -dimensional square matrix  $X$ .
- (4) Prove that there are no square matrices  $P, Q$  such that  $PQ - QP = E$ .

2022 年 4 月入学 (April 2022 Admission)  
広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題

Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022 年 1 月 27 日実施 / January 27, 2022)

試験科目	情報科学 (専門科目 I)	プログラム	情報科学	受験番号	M
------	---------------	-------	------	------	---

2022年4月入学 (April 2022 Admission)  
広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022年1月27日実施 / January 27, 2022)

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 I) Informatics and Data Science I	プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
-----------------	---	------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

問題 3 (Question 3)

$X_j$  ( $j = 1, 2$ ) をパラメータ  $\lambda_j$  のポアソン確率変数とし, その確率関数は

$$\Pr\{X_j = x\} = \frac{\lambda_j^x e^{-\lambda_j}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

によって与えられるとする. 以下の問いに答えよ.

- (1)  $X_j$  ( $j = 1, 2$ ) の平均と分散を求めよ.
- (2)  $\Pr\{X_1 + X_2 = x\}$  を求めよ.
- (3)  $\Pr\{X_1 = x \mid X_1 + X_2 = l\}$  を求めよ. ここで,  $x = 0, 1, 2, \dots, l$  である.
- (4)  $X_1$  ( $j = 1$ ) に対して, 確率変数  $Z$  が以下のような 2 項分布に従うとする.

$$\Pr\{Z = z \mid X_1 = x\} = \binom{x}{z} p^z (1-p)^{x-z}, \quad z = 0, \dots, x.$$

このとき,  $\Pr\{Z = z\}$  を求めよ.

Let  $X_1, X_2, \dots, X_n$  be the Poisson random variables with parameters  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  where the probability mass functions

2022年4月入学 (April 2022 Admission)  
広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022年1月27日実施 / January 27, 2022)

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 I) Informatics and Data Science I	プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
-----------------	---	------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

問題 4 (Question 4)

整数  $p$  (ただし  $p > 1$ ) と整数  $a, b$  に対して  $a - b$  が  $p$  の倍数であるとき, 法  $p$  において  $a$  と  $b$  は合同であるといい,  $a \equiv b \pmod{p}$  と書く. 整数  $p$  (ただし  $p > 1$ ) および  $p$  と互いに素な整数  $a$  に対して  $a^k \equiv 1 \pmod{p}$  となる最小の正整数  $k$  を, 法  $p$  における  $a$  の位数と呼ぶ. このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1)  $3x \equiv 1 \pmod{11}$  かつ  $0 \leq x < 11$  となる整数  $x$  を求めよ.
- (2) 任意の整数  $p, a, b, c, d$  (ただし  $p > 1$ ) に対して,  $a \equiv b \pmod{p}$  かつ  $c \equiv d \pmod{p}$  なら,  $a + c \equiv b + d \pmod{p}$  であることを証明せよ.
- (3) 法 11 における 3 の位数を求めよ.
- (4) 任意の素数  $p$  と,  $p$  と互いに素な任意の整数  $a$  を考える. フェルマーの小定理より,  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$  が成り立つ. フェルマーの小定理を利用して, 法  $p$  における  $a$  の位数が  $p - 1$  の約数となることを証明せよ.

For an integer  $p$  with  $p > 1$ , integers  $a$  and  $b$  are said to be congruent modulo  $p$  if  $a - b$  is a multiple of  $p$ , which is denoted as  $a \equiv b \pmod{p}$ . For an integer  $p$  with  $p > 1$  and an integer  $a$  that is coprime to  $p$ , the smallest positive integer  $k$  such that  $a^k \equiv 1 \pmod{p}$  is called the order of  $a$  modulo  $p$ . Answer the following questions.

- (1) Calculate integer  $x$  such that  $3x \equiv 1 \pmod{11}$  and  $0 \leq x < 11$ .
- (2) Prove that  $a + c \equiv b + d \pmod{p}$  if  $a \equiv b \pmod{p}$  and  $c \equiv d \pmod{p}$  for any integers  $p, a, b, c, d$  with  $p > 1$ .
- (3) Calculate the order of 3 modulo 11.
- (4) Let  $p$  be any prime, and let  $a$  be any integer that is coprime to  $p$ . From Fermat's little theorem, it holds that  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ . Using Fermat's little theorem, prove that the order of  $a$  modulo  $p$  is a divisor of  $p - 1$ .

2022年4月入学 (April 2022 Admission)  
広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
問題用紙  
Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
Entrance Examination Booklet (General Selection)  
Question Sheets

(2022年4月27日実施) (7/27/2022)

2022年4月入学 (April 2022 Admission)  
広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022年1月27日実施 / January 27, 2022)

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 II) Informatics and Data Science II	プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
-----------------	---	------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

問題 1 (Question 1)

4ビットの情報  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$  の後に, 以下の式で得られる3ビットの検査ビット  $c_1, c_2, c_3$  を加えた (7, 4) ハミング符号  $\mathbf{w} = (x_1, x_2, x_3, x_4, c_1, c_2, c_3)$  について, 以下の問に答えよ.

$$c_1 = x_1 + x_2 + x_3$$

$$c_2 = x_2 + x_3 + x_4$$

$$c_3 = x_1 + x_2 + x_4$$

- (1) 情報  $\mathbf{x} = (1, 1, 0, 0)$  に対する符号語  $\mathbf{w}$  を求めよ.
- (2) 誤りが1ビット以下であることが保証された通信路から受信語  $\mathbf{y} = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)$  を受信した. このとき, 情報  $\mathbf{x}$  と送信された符号語  $\mathbf{w}$  について何がわかるか具体的に説明せよ.
- (3) 同様に, 受信語  $\mathbf{y} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$  を受信した. このとき, 情報  $\mathbf{x}$  と送信された符号語  $\mathbf{w}$  について何がわかるか具体的に説明せよ.
- (4) 同様に, 受信語  $\mathbf{y} = (0, 1, 1, 1, 0, 1, 0)$  を受信した. このとき, 情報  $\mathbf{x}$  と送信された符号語  $\mathbf{w}$  について何がわかるか具体的に説明せよ.

Assume we have the Hamming(7, 4) code  $\mathbf{w} = (x_1, x_2, x_3, x_4, c_1, c_2, c_3)$  that is obtained by adding three parity bits  $c_1, c_2,$  and  $c_3,$  defined by following equations after four bits of data  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4).$

$$c_2 = x_2 + x_3 + x_4$$

$$c_3 = x_1 + x_2 + x_4$$

Answer the following questions.

- (1) Obtain the code-word  $\mathbf{w}$  for data  $\mathbf{x} = (1, 1, 0, 0).$
- (2) Assume we have a channel guaranteed that the error is 1 bit or less. In case we received a word  $\mathbf{y} = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)$  through the channel, explain what we can understand about data  $\mathbf{x}$  and transmitted code-word  $\mathbf{w}$  specifically.
- (3) Similarly, in case we received a word  $\mathbf{y} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0),$  explain what we can understand about data  $\mathbf{x}$  and transmitted code-word  $\mathbf{w}$  specifically.
- (4) Similarly, in case we received a word  $\mathbf{y} = (0, 1, 1, 1, 0, 1, 0),$  explain what we can understand about data  $\mathbf{x}$  and transmitted code-word  $\mathbf{w}$  specifically.

2022年4月入学 (April 2022 Admission)

広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022年1月27日実施 / January 27, 2022)



2022 年 4 月入学 (April 2022 Admission)  
 広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
 Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
 Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022 年 1 月 27 日実施 / January 27, 2022)

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 II) Informatics and Data Science II	プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
-----------------	---	------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

問題 3 (Question 3)

図 1 の C プログラムは配列 `numbers` 内の数値をソートし、その途中経過を含めて結果を出力するものである。

- (1) 4~8 行目の関数 `print` は引数として受け取った配列 `array` の要素を添え字順に出力する。空欄 (1-1), (1-2) の部分を埋めて、関数を完成させよ。
- (2) 29 行目の実行後において、配列 `numbers` の要素の順序を答えよ。
- (3) 本プログラムを実行したときの出力を答えよ。
- (4) 関数 `sort` によるソート結果が図 1 のプログラムとは逆順になるように、10~25 行目の関数 `sort` を最も少ない変更で実現したい。行番号を明記して変更内容を答えると共に、その理由を答えよ。
- (5) 関数 `sort` で実装されているアルゴリズムとバブルソートを比較して、計算時間量や比較回数、交換回数について違いを述べよ。

The C program shown in Figure 1 sorts the numbers in the array `numbers` and outputs the results, including the intermediate steps.

- (1) The function `print` in lines 4 to 8 prints the elements of the array `array` received as arguments in subscript order. Fill in the blanks (1-1), (1-2) to complete the function.
- (2) After executing line 29, what is the order of the elements in the array `numbers`?
- (3) Answer the result that is output when this program is executed.
- (4) Implement the function `sort` in lines 10-25 with the fewest changes so that the sort results from the function `sort` are in reverse order from the program in Figure 1. Indicate the line number and answer the reason for the change.
- (5) Compare the algorithm implemented in function `sort` with bubble sort and describe the differences in terms of time complexity, number of comparisons, and number of swaps.

```

1 #include <stdio.h>
2 #define N 4
3
4 void print(int *array, int size) {
5     for (int i = 0; (1-1); i++)
6         printf("%d_", (1-2));
7     printf("\n");
8 }
9
10 void sort(int *array, int n) {
11     int i, j, k, x;
12     for (i = 0; i < n - 1; i++) {
13         print(array, n);
14         k = i;
15         x = array[i];
16         for (j = i + 1; j < n; j++) {
17             if (array[j] > x) {
18                 k = j;
19                 x = array[j];
20             }
21         }
22         array[k] = array[i];
23         array[i] = x;
24     }
25 }
26
27 int main() {
28     int numbers[N] = {2, 1, 4, 3};
29     sort(numbers, N);
30     print(numbers, N);
31     return 0;
32 }
    
```

図 1 (Figure 1)

2022年4月入学 (April 2022 Admission)

広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022年1月27日実施 / January 27, 2022)

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 II) Informatics and Data Science II
-----------------	---

プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

問題 4 (Question 4)

下の図は LUT(Look-Up-Table) 回路を表しており, それは 3 ビットのアドレス入力  $a_2, a_1, a_0$  と, 1 ビット  
の出力  $x$  を持つ 2 ビットのメモリである. 図にはメモリに格納されている値が示されており,  $x = a_2 \wedge a_1 \wedge a_0$  が

成り立つので, この LUT 回路は 3 入力 AND ゲートとして動作する.

(1) セレクタ回路は 3 ビットの入力  $s, a_1, a_0$  と 1 ビットの出力量  $x$  を持ち,  $x = a_s$  が成り立つ. セレクタ回路は 1 個の LUT 回路で実装できるが, この LUT 回路のメモリの値を示せ.

(2) この LUT 回路を 1 個用いれば, 任意の関数  $f: \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$  が計算できることを説明せよ.

(3) 任意の関数  $f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$  が高々 3 つの LUT 回路で計算できることを示せ.

(ヒント:  $f(a_3, a_2, a_1, a_0)$  の値は,  $a_3 = 0$  のとき  $f(0, a_2, a_1, a_0)$ ,  $a_3 = 1$  のとき  $f(1, a_2, a_1, a_0)$  である)

(4) 任意の関数  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  ( $n \geq 3$ ) は, 高々  $2^{n-2} - 1$  個の LUT 回路で計算できることを示せ.

(5) (4) より, 任意の関数  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  は,  $2^9 - 1 = 511$  個の LUT 回路で計算できる. LUT の個数が割

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 II) Informatics and Data Science II	プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
-----------------	---	------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

問題 5 (Question 5)

単回帰モデル  $Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) を考える。ここで  $\alpha$  は切片,  $\beta$  は回帰係数,  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  は互いに独立な確率変数である。  $\hat{\alpha}$  と  $\hat{\beta}$  を  $\alpha, \beta$  の最小二乗推定値とする。すなわち, データ  $(x_i, y_i)$  ( $i = 1, \dots, n$ ) が与えられた場合に,  $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$  は  $f(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - (\alpha + \beta x_i))^2$  を最小にする。ここで, 与えられたデータによって  $\hat{\alpha}$  と  $\hat{\beta}$  は一意に求められると仮定する。以下の問いに答えよ。ただし,  $\frac{\partial}{\partial \alpha} f(\alpha, \beta) \Big|_{\alpha=\hat{\alpha}, \beta=\hat{\beta}} = 0$  と  $\frac{\partial}{\partial \beta} f(\alpha, \beta) \Big|_{\alpha=\hat{\alpha}, \beta=\hat{\beta}} = 0$  が成立することを利用してよい。

- (1) 残差の総和が 0 であることを示せ。すなわち  $e_i = y_i - (\hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i)$  としたとき  $\sum_{i=1}^n e_i = 0$  を示せ。
- (2)  $\sum_{i=1}^n e_i x_i = 0$  であることを示せ。
- (3)  $\sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n \hat{y}_i^2 + \sum_{i=1}^n e_i^2$  を示せ。ここで  $\hat{y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i$ 。

Consider the simple linear regression model  $Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ), where  $\alpha$  is the intercept,  $\beta$  is the regression coefficient,  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  are independent random variables. Let  $\hat{\alpha}$ , and  $\hat{\beta}$  be the least squares estimates, i.e. for a data set  $(x_i, y_i)$  ( $i = 1, \dots, n$ ),  $\hat{\alpha}$  and  $\hat{\beta}$  minimize  $f(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - (\alpha + \beta x_i))^2$ .

Assume that the data set is such that  $\hat{\alpha}$  and  $\hat{\beta}$  are unique. If necessary, use that  $\frac{\partial}{\partial \alpha} f(\alpha, \beta) \Big|_{\alpha=\hat{\alpha}, \beta=\hat{\beta}} = 0$  and  $\frac{\partial}{\partial \beta} f(\alpha, \beta) \Big|_{\alpha=\hat{\alpha}, \beta=\hat{\beta}} = 0$ , to answer the following questions.

- (1) Show that the sum of all residuals is 0, i.e.  $\sum_{i=1}^n e_i = 0$ , where  $e_i = y_i - (\hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i)$ .
- (2) Show that  $\sum_{i=1}^n e_i x_i = 0$ .
- (3) Show that  $\sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n \hat{y}_i^2 + \sum_{i=1}^n e_i^2$ , where  $\hat{y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i$ .

Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022 年 1 月 27 日実施 / January 27, 2022)

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 II) Informatics and Data Science II	プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
-----------------	---	------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

問題 6 (Question 6)

- (1) 多クラス分類を行うニューラルネットワークでは、出力層の活性化関数にソフトマックス関数がよく用いられる。ソフトマックス関数  $y = \text{softmax}(x)$  は以下のように定義されている。

$$y_i = \frac{\exp(x_i)}{\sum_j \exp(x_j)}.$$

ここで、 $y_i$  はベクトル  $x$  をソフトマックス関数に入力して得られた結果のうち、 $i$  番目の要素を指す (すなわち、ソフトマックス関数の分子は入力  $x$  の  $i$  番目の要素  $x_i$  に関する指数関数、分母はすべての入力の指数関数の和で与えられる)。

2022 年 4 月入学 (April 2022 Admission)  
広島大学大学院先進理工系科学研究科博士課程前期 (一般選抜) 専門科目入学試験問題  
Graduate School of Advanced Science and Engineering (Master's Course), Hiroshima University  
Entrance Examination Booklet (General Selection)

(2022 年 1 月 27 日実施 / January 27, 2022)

試験科目 Subject	情報科学 (専門科目 II) Informatics and Data Science II	プログラム Program	情報科学 Informatics and Data Science	受験番号 Examinee's Number	M
-----------------	---	------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

問題 7 (Question 7)

卒業研究またはこれまでに従事した研究課題について、400 字程度で簡潔にまとめよ。もしそれらを行っていない場合は、興味を持った情報科学に関する最近の話題の一つを選び、その概要とともに、興味を持った理由を 400 字程度で説明せよ。解答は別紙解答用紙に記入せよ。

Describe the outline of your undergraduate study or the research project you were engaged in, in approximately 200 words. If you have never been engaged in them, then choose one of the recent topics on Informatics and Data Science you are interested in, and explain, as well as its outline, why the topic interested you in approximately 200 words. Write your answer on the answer sheet.